

大型顯示看板 RSS-0046

內建單晶片直接和士林 SPM-8 電表用 MODBUS-RTU 通訊連接

容易操作的硬體介面，在遠處能接收到正確的回應，可透過按鈕選擇需要在螢幕上顯示的數值 包含

A.V.KW.KWH.KVAR.KVA.需量...

應用有兩組警報輸出 可自由設訂

警報點 也可另外串接另外一台

RSS 顯示看板顯示同布或其它數值作為遠端監控 或從其它 RSS 顯示看板接兼收資料，從 Micro-pro, MICRO-load, MICRO-wise, PCC, PC, weigh-heads 和其它廠商製造的設備。



- 1.標準入力：RS-232, RS422, Rs-485, TTL、20mA
- 2.傳輸速率：300,600,1200,2400,4800,9600 可選擇
- 3.資料格式：7data, 1stop, no parity, ASC II numeric data
- 4.使用者可選擇的格式：STX/ETX 或<CR>限制末端
- 5.編輯：指定經由在<CR>前多少字到釋出。
- 6.可用位數：5 或 7 位由機動決定 2~7 位
- 7.Watchdog：顯示器會秀“DATA” ?如果人力信號不見了
- 8.位址：256 分離對位址可用
- 9.特殊功能：Ctrl-F 能使收到的字串閃亮
- 10.顯示板規格： 5 字數位型, 字高:10 cm Superbright red LED,
Panel Size : 510 mm (W)*145 mm (H)
- 11.最大傳輸距離 < 1.2Km

豐立自動控制器材有限公司

台中市北屯區河北路 2 段 90 號

WWW.FONLEE.COM.TW

[TEL:04-22330657](tel:04-22330657)

FAX:04-22305743