


漏電斷路器 **NV**系列 | 漏電/過負載/短路保護兼用

漏電斷路器

框 架 容 量 (AF)		100		100		100		
型 式		NV100-WE		NV100-WS		NV100-WH		
外 觀								
額定電流In (A)(AT) 基準周圍溫度40℃		15.20.30.40.50 60.75.100		15.20.30.40.50 60.75.100		15.20.30.40.50 60.75.100		
相 線 式		1Ø2W/3W 3Ø3W	3Ø4W	1Ø2W/3W 3Ø3W	3Ø4W	1Ø2W/3W 3Ø3W	3Ø4W	
極 數 (P)		3	4	3	4	3	4	
高 速 型	#註2. #註4. 額定靈敏度電流IΔn(mA)	30 (30-100-300 切換)		30 (30-100-300 切換)		30 (30-100-300 切換)		
	IΔn之動作時間 (s)	0.1 以下		0.1 以下		0.1 以下		
	額定不動作電流IΔno(mA)	15 (15-50-150 切換)		15 (15-50-150 切換)		15 (15-50-150 切換)		
延 時 型	#註2.#註6. 額定靈敏度電流IΔn(mA)	—		—		—		
	IΔn之動作時間 (s)	—		—		—		
	IΔn之最大不動作時間 (s)	—		—		—		
漏 電 表 示 方 式		機械按鈕式		機械按鈕式		機械按鈕式		
外 型 及 安 裝 尺 寸		a	75	100	75	100	75	100
		b	130		130		130	
		c	60		60		60	
		ca	64		64		64	
		cb	82		82		82	
		bb	111		111		111	
		aa	25		25		25	
		(mm)						
	製 品 重 量 (kg)		0.66	0.85	0.66	0.85	0.66	0.85
啟 斷 容 量 (kA) #註3. #註7.	CNS 14816-2 CNS 5422 IEC 60947-2 JIS C8201-2 Icu/Ics AC	440V*480V	7.5/3.8	15/7.5	30/15	30/15	30/15	
	NEMA	380V*415V	10/5	15/7.5	30/15	30/15	30/15	
		220V*240V	15/7.5	25/12.5	50/25	50/25	50/25	
		440V*480V	7.5	16/15	35/30	35/30	35/30	
		380V*415V	10	16/15	35/30	35/30	35/30	
	asym/symm AC	220V*240V	16/15	30/25	60/50	60/50	60/50	
接 線 方 式		壓著端子		壓著端子		壓著端子		
選 購 配 件 #註5.	警 報 開 關 (ALT)	—		—		—		
	輔 助 開 關 (AUX)	—		—		—		
	電 壓 跳 脫 裝 置 (SHT)	—		—		—		
	低電壓跳脫裝置(UVT)	—		—		—		
	遠端遙控裝置(RCSW)	—		—		—		
	外 部 操 作 把 手	▲		▲		▲		
端 子 隔 離 片		▲		▲		▲		
過載跳脫方式		完全電磁式		完全電磁式		完全電磁式		
跳 脫 按 鈕		有		有		有		

- 【註】 1. NV系列為額定電壓共用型；額定電壓為220V-440V共用(使用電壓480V以下)。
 2. "*"表示之額定靈敏度電流非一般品，訂貨時需特別註明；另有其他規格可接受訂製。
 3. "*"標明之電壓值，非台灣地區系統電壓，其相對應之啟斷容量僅供參考。
 4. 額定靈敏度之動作電流為50%~100%。
 5. NV100-WE/WS/WH適用20HP以下負載，20HP以上負載請選用NV100-CB/HB。
 6. NV225以下為適用CNS 5422 規定標示I_{cu}，I_{cs}為參考值=50%I_{cu}

100	100	225	400	800	
NV100-CB	NV100-HB	NV225-HB	NV400-HB	NV800-HB	
					
15.20.30.40.50 60.75.100	15.20.30.40.50 60.75.100	125.150.175.200 225	250.300.350.400	500.600.700.800	
1Ø2W.1Ø3W 3Ø3W	1Ø2W/3W 3Ø3W	1Ø2W/3W 3Ø3W	1Ø2W/3W 3Ø3W	1Ø2W/3W 3Ø3W	NF 系列
3	3	3	3	3	
30 (30-100-300 切換)	30 (30-100-300 切換)	30-100-300 切換	100-300-500 切換	100-300-500 切換	高啟斷 系列
0.1 以下	0.1 以下	0.1 以下	0.1 以下	0.1 以下	
15 (15-50-150 切換)	15 (15-50-150 切換)	15-50-150 切換	50-150-250 切換	50-150-250 切換	
—	—	100-300-500 切換*	100-300-500 切換	100-300-500 切換	DC 系列
—	—	0.3-0.8-1.6 切換*	0.3-0.8-1.6 切換	0.3-0.8-1.6 切換*	
—	—	0.1 - 0.5 - 1	0.1 - 0.5 - 1	0.1 - 0.5 - 1	
機械按鈕式	機械按鈕式	機械按鈕式	機械按鈕式	機械按鈕式	NV 系列
90	90	105	140	210	
155	155	165	257	275	
68	68	68	103	103	
—	—	72	107	107	BH 系列
86	86	92	155	155	
132	132	126	194	243	
30	30	35	44	70	
1.2	1.3	1.7	6.5	12.0	NVB EL 系列
15/7.5	30/15	30/15	30/15	30/15	
15/7.5	30/15	30/15	30/15	30/15	
25/12.5	50/25	50/25	50/25	50/25	
16/15	35/30	35/30	35/30	35/30	附安 全鎖
16/15	35/30	35/30	35/30	35/30	
30/25	60/50	60/50	60/50	60/50	
壓著端子	壓著端子	壓著端子	銅接板	銅接板	WD 系列
—	—	●	▲	▲	
—	—	●	▲	▲	
—	—	—	▲	▲	
—	—	—	▲	▲	附屬 裝置
—	—	—	—	—	
▲	▲	▲	▲	▲	
▲	▲	▲	▲	▲	
完全電磁式	完全電磁式	熱動電磁式	熱動電磁式	熱動電磁式	
—	—	有	有	有	

【註】6. "▲"為嵌入式可由客戶自行安裝；"●"之附件須由工廠安裝；"—"表示無此規格。

7. 訂貨時需註明高速型、高速型切換式或延時型切換式或Y-△啟動用機種。

8. 規格表中無標示之電壓啟斷容量，請以已標示電壓乘I.C容量相等方式換算參考，恕無法將全部I.C標示於表中及開關本體中。

9. NV225以下為適用CNS 5422 規定標示Icu;NV250以上為適用CNS 5422 及 CNS 14816-2標示規範，Ics為參考值=50%Icu。